

DIGITUS Barrette flexible de 4 prises avec 2 ports USB et interrupteur

DA-70620
EAN 4016032463917



Barrette de prises flexible, 3680 W 250 V AC 50 Hz 4 x fiches de sécurité, 16 A, 2 x ports USB A, 2,4 A

Avec la barrette de prises flexible de DIGITUS®, vous pouvez disposer les différentes prises à volonté et les adapter à votre environnement ainsi qu'aux différents types de fiches. Chaque appareil est équipé de fiches ou blocs d'alimentation de différentes tailles, ce qui se traduit souvent par des problèmes de place sur les barrettes de prise conventionnelles. Les éléments de cette barrette de prises s'inclinent jusqu'à 180° et donnent à vos blocs d'alimentation déchargés ou à des connecteurs coudés encombrants l'espace dont ils ont besoin. La barrette de prises peut également être déposée dans les coins ou sur les bords du poste de travail et s'adapte ainsi de manière optimale à votre environnement. En outre, deux ports USB sont intégrés, ce qui permet de recharger les smartphones ou les tablettes avec le connecteur USB A. L'interrupteur marche/arrêt peut également être utilisé comme un interrupteur au pied, par exemple en cas d'utilisation sous le bureau. La barrette de prises peut être orientée dans toutes les formes imaginables et vous offre ainsi une flexibilité maximale.

Prises amovibles pour l'utilisation de fiches et de blocs d'alimentation encombrants dans différentes orientations

- Tension d'entrée : 230 V AC, 16 A, 50 Hz
- Puissance de sortie : 3 680 W, 16 A
- Puissance USB : 5 V, 2,4 A (au total)
- Nombre d'éléments mobiles : 6
- Prises de courant de sécurité : Protection contre les contacts : Des caches plastiques couvrent les contacts de la prise électrique 4x
- Sécurité enfant : Des caches plastiques couvrent les contacts de la prise électrique
- Interrupteur marche/arrêt, affichage lumineux des fonctions
- Dimensions : (L x l x H) 35,7 x 6 x 4 cm (modules en série)
- Dimensions d'un module simple : (L x l x H) 6 x 6 x 4 cm (sans charnière)
- Câble d'alimentation avec fiche de sécurité, coude à 90° : 1,6 m
- Poids : 660 g
- Couleur : Blanc/noir

Attributes

- Style: Multiprise

Package contents

- Barrette flexible de 4 prises avec 2 ports USB, 6 éléments

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	10	0.70	41.50	55.00	30.00	68,475.00
Packaging Unit Inside	1	0.07	11.00	40.00	5.50	2,420.00
Packaging Unit Single	1	0.07	11.00	40.00	5.50	2,420.00
Net single without Packaging	1	0.50	9.50	38.00	4.00	0.00

More images:



Safety notes

- Ce produit n'est pas destiné à être utilisé sans surveillance par des enfants ou des personnes sous leur protection !
- Éviter une humidité ou des températures supérieures à celles indiquées dans la fiche technique- Éviter l'humidité, la poussière ou les vapeurs, les solvants, les gaz inflammables.
- Les prises multiples ne sont pas conçues pour une utilisation durable avec de fortes charges !
- Les prises multiples ne doivent pas être montées en cascade (il faut éviter de mettre plusieurs prises multiples bout à bout).
- La puissance maximale de raccordement ne doit pas être dépassée.
- Les prises multiples défectueuses doivent être immédiatement mises hors service et éliminées dans le respect de l'environnement.
- En cas d'erreur, mettez le produit hors service et adressez-vous à un électricien qualifié.
- N'ouvrez pas le produit.
- Débranchez le produit du réseau électrique avant de le nettoyer. Ne pas utiliser de produits de nettoyage agressifs ou abrasifs pour le nettoyage.

- L'infiltration de liquides peut provoquer un court-circuit.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com