

DIGITUS Çift kart okuyucu göbeği USB-C™/USB 3.0, OTG

DA-70886

EAN 4016032464464



Kombo kart okuyucu göbeği (USB-C+USB 3.0) 1x SD, 1x MicroSD, 1x USB 3.0, gri

Entegre USB göbeğine (OTG) sahip DIGITUS® çifte kart okuyucu, isteğe bağlı olarak bir akıllı telefona, tablete veya dizüstü bilgisayara bağlanabilir; böylece USB bellek, SD veya MicroSD hafıza kartları gibi takılı olan depolama ortamlarına erişebilirsiniz. Cihazı göbeğin USB A (USB 3.0) veya USB-C™ ucu ile bağlayabilirsiniz. USB göbeği, hafıza kartı okuyucusuyla aynı anda kullanılabilir, böylece dosyalar iki bağlantı noktası arasında taşınabilir veya kopyalanabilir. Plug and Play (Tak ve Kullan) özelliği sayesinde sürücü veya uygulama kurulumu gerekli değildir. Örneğin, bir dizüstü bilgisayar kullanmak zorunda kalmadan tatil fotoğraflarını doğrudan yerinde yedeklemeniz için idealdir.

Hafıza kartları ve USB bellekleri akıllı telefonunuza veya tabletinize kolayca bağlanır - USB-C™ ve USB A

- USB-C™ bağlantısı veri iletim hızı: 480 Mb/sn (USB 2.0)
- USB 3.0 bağlantısı veri aktarım hızı: 5 Gb/sn SuperSpeed (USB 3.0)
- Kart okuyucu veri iletim hızı: 480 Mb/sn (USB 2.0)
- 2 TB'ye kadar SD/MicroSD hafıza kartlarını destekler

- Bağlantı 1: USB 3.0 (USB A)
- Bağlantı 2: USB-C™ USB 2.0
- Kontak: altın kaplama 30µ
- Desteklenen işletim sistemleri: Windows 10/8/7, macOS® 10.2.8 veya üstü, iOS®, OTG destekli Android
- Kabin: Alüminyum alaşım
- Ölçüler: U 86,5 x G 20,5 x Y 12 mm
- Ağırlık: 28 g
- Üretici uyarıları:
- İki kart okuyucunun eşzamanlı kullanımı mümkün değildir
- Akıllı telefonlar/tabletler OTG desteklemelidir.
- Bağlantı noktası sayısı: 1
- USB standardı: USB 3.0/3.1
- USB-A (3.0) Konektörler: 1
- USB-C Konektörler: 1
- USB-C Ürünleri: yes

Package contents

- Çift kart okuyucu göbeği USB-C™/USB 3.0, OTG
- QIG

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	100	7.00	23.00	53.00	21.00	25,599.00
Packaging Unit Inside	1	0.07	10.00	10.00	1.80	180.00
Packaging Unit Single	1	0.07	10.00	10.00	1.80	180.00
Net single without Packaging	1	0.02	8.60	2.10	1.00	0.00

More images:



Safety notes

- Aşırı yüklemeye aşırı ısınmaya ve cihazın veya bağlı çevre birimlerinin hasar görmesine neden olabilir.
- Gerekirse, istikrarlı performans sağlamak için harici bir güç kaynağı kullanın.
- Harici sabit diskler veya yazıcılar gibi yüksek güç tüketimi gerektiren cihazlar bağlanırsa, cihaz harici bir güç kaynağı ile kullanılmalıdır. Aksi takdirde, cihaz aşırı yüklenebilir veya işlevsel sorunlar ortaya çıkabilir.
- Cihazı yağmura, neme, buhara veya sıvılara maruz bırakmayın.
- Cihazın içine herhangi bir nesne sokmayın.
- İzin almadan üniteyi onarmaya veya muhafazayı açmaya çalışmayın. Elektrik çarpması riski vardır!
- Aşırı ısınmadan kaynaklanan hasarı önlemek için yeterli havalandırma sağlayın.
- Toz, nem, buharlar ve güçlü temizlik maddeleri veya çözücüler cihaza zarar verebilir.
- Temizlemeden önce cihazın güç kaynağıyla ve bağlı cihazlarla bağlantısını kesin.
- Cihazı tozsuz bir bezle temizleyin.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com