

DIGITUS Mobilt laddningsskåp för 16 surfplattor upp till 13 tum, USB-A

DN-45003
EAN 4016032482345



Mobilt laddningsskåp, 13", USB-A, elektr. PIN-nyckel 16 laddningsstationer, fläkt, 384 x 550 x 375 mm

Det mobila laddningsskåpet från DIGITUS® är den perfekta och kompakta lösningen för att förvara och ladda dina bärbara enheter, t.ex. bärbara datorer och surfplattor. Mobila laddningsskåp används ofta i offentliga lokaler som skolor för att förvara och ladda enheter på ett säkert sätt på en central plats. Skåpet innehåller 16 laddningsstationer, som alla har en egen USB-port på framsidan. En inbyggd fläkt (24 V) i kombination med ventilationsöppningar säkerställer aktiv kylning av skåpet.

Den perfekta lösningen för förvaring och laddning av dina bärbara enheter

- Ytterdörr helt tillverkad av metallram med säkerhetsglas
- Elektroniskt kombinationslås med PIN-kod
- 180° dörröppningsvinkel
- Inkl. 4 länkhjul (2 låsbara)
- Inkl. handtag för bättre rörlighet
- Produktmått (H x B x D) i mm: 384 x 550 x 375 mm
- På/av-omkopplare på framsidan
- C20 & USB-anslutning på baksidan
- Inkl. 30 mA miniatyrbrytare
- Levereras helt monterad

- Djup på innerhyllan: 330 mm (lämplig för enheter upp till 13")
- USB-A-portens uteffekt: 10 W (5 V 2,1 A) per port; 160 W max.
- Temperaturkontroll: Fläktarna startar automatiskt när den interna temperaturen överstiger 40 °C
- Fläktens ljudnivå: 45 dB
- Blå plastfästen kan tas bort vid behov
- Material på länkhjulen: PP

Attributes

- Färg: svart, RAL 9005
- Suitable for display size: 33 cm (13")
- Number of Devices: 16
- USB connection (charging): USB A
- Additional connection (charging): no
- UV-C disinfection: no
- Data synchronisation function: no
- Type: Trolley
- Locking type: electronic

Package contents

- Mobilt laddningsskåp
- Strömkabel
- Bruksanvisning

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1	19.00	49.00	67.00	55.00	180,565.00
Packaging Unit Inside	1	19.00	44.00	60.00	40.00	105,600.00
Packaging Unit Single	1	19.00	44.00	60.00	40.00	105,600.00
Net single without Packaging	1	18.00	55.00	37.50	38.40	0.00

More images:



DN-45003 // Charging Trolley for 16 Notebooks/Tablets up to 14"

Anschlüsse
Connections

- WiFi
- LAN
- USB
- FireWire
- SD
- EU power connector
- Power
- CO

DN-45003 // Charging Trolley for 16 Notebooks/Tablets up to 14"

Anwendungsbereich
Example of use

- 8 x Laptop
- 8 x Tablet

DN-45003 // Charging Trolley for 16 Notebooks/Tablets up to 14"

Anschlüsse
Connections

- Ein-Aus-Schalter (On/Off switch)
- Stromversorgung (Power connection)
- Fischertypstecker (RJ45) (RJ45 connector)
- Quick Sense

Elektronischer Schloss mit PIN-Codes
Electric lock with PIN code

Abmessungen
Dimensions

180° Türöffnungswinkel
180° Door opening angle

Laufrollen
Rollers

Tür mit Sicherheitsglas
Door with safety glass

Charging Trolley for 16 Notebooks/Tablets up to 14"

max. 14"

cooling vent

electric lock



Safety notes

- Produkten får endast användas i uttag som är skyddade av en jordfelsbrytare.
- Den elektriska anslutningen av produkten måste göras direkt till ett permanent installerat uttag.
- Det är inte tillåtet att använda flera uttag eller förlängningskablar.
- Anslutningskabeln måste vara oskadad. En kabel som är böjd, krossad eller sprucken måste omedelbart bytas ut.
- Innan du ansluter elektriska apparater till produkten ska du se till att apparaten som ska anslutas, inklusive anslutningskabeln, är i felfritt och skadefritt skick.
- Stick alltid in kontakten helt i uttaget. Den får endast dras ur genom att dra i själva kontakten - dra aldrig i kabeln.
- Vid manövrering av dörrar eller klaffar måste man se till att elektriska apparaters anslutningskablar inte kläms eller skadas
- Använd endast i damm- och fuktskyddade inomhusmiljöer
- Förhindra högre luftfuktighet eller temperaturer än de som anges i databladet - Undvik fukt, damm eller ångor, lösningsmedel och brandfarliga gaser.
- Undvik fukt, damm eller ångor, lösningsmedel och brandfarliga gaser.
- Apparaten får endast demonteras och transporteras om nätkontakten har dragits ur i förväg.
- Anslut endast laddningssystemet till ett jordat och lättåtkomligt uttag.
- Säkerheten måste bedömas av en behörig elektriker.
- Uttagen får endast användas med de apparater som är avsedda för detta ändamål, t.ex:
- Laddare för uppladdningsbara batterier och handhållna enheter
- Smartphones eller surfplattor (mobila enheter)
- Bärbara datorer / Notebooks / UltraBooks (mobila datorer)
- Mobila batterier / PowerBanks
- Se till att den maximala totala effekten som anges på märkskylten inte överskrids.
- Se också till att inga vätskor kommer in i skåpets elektriska utrustning.
- Ladda endast enheter under uppsikt. Långtidsförvaring av enheter med litiumjonbatteri är inte tillåten.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com