

DIGITUS USB şarj cihazı 1x USB-A / 1x USB-C, 30W

DA-10062

EAN 4016032482710



USB şarj cihazı 1x USB-A / 1x USB-C 30W Çift Port, 1x 2,4A, 1x 3A, QC3.0

DIGITUS®'un çift port şarj adaptörü akıllı telefonlar veya tabletler gibi USB cihazlar için uygundur ve USB C portu aracılığıyla 30W veya USB A portu aracılığıyla 18W güç sağlar. Her biri 15 W olan 2 USB cihazı aynı anda şarj edilebilir. Entegre aşırı gerilim, aşırı akım ve kısa devre koruması artırılmış güvenlik sağlar. Buna ek olarak, entegre aşırı ısınma koruması, şarj aletinde veya bağlı cihazlarda olası aşırı yüklenmeleri ve hasarları önler.

USB-C™ için 18W'a kadar ve USB A cihazları için 12W'a kadar güç sağlayan yüksek performanslı duvar şarj cihazı

- Çift bağlantı: 1x USB Type-C™ (PD) ve 1x USB A (QC)
- Apple, Huawei, XIAOMI, Google, Samsung akıllı telefonlar ve tabletlerle uyumludur
- Giriş voltajı: 100 ~ 240 V AC, 50/60 Hz
- Çıkış voltajı USB-C, PD: 5V/3A, 9V/3A, 12V/2,5A, 15V/2A, 20V/1.5A (30W maks.)

- UAB-A QC3.0 Çıkış voltajı: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (18W maks.)
- Bilgi: Her iki port da bağlandığında, 15W (5V, 3A) maksimum çıkış gücünü paylaşır ve PD ve QC hızlı şarjı desteklemez.
- 18W şarj gücü ile Power Delivery 3.0 özelliğini destekler
- Aşırı gerilim koruması / Aşırı akım koruması / Aşırı yük koruması / Kısa devre koruması
- Otomatik kapatma ve kurtarma (Auto-Recovery) özelliği ile aşırı ısınma koruması
- Muhafaza: Yanmaz malzeme
- Ölçüler: U 29 x G 35 x Y 84 mm
- Renk: Beyaz
- Ağırlık: 61g
- Stil: Şarj cihazı/Güç kaynağı

Package contents

- 1x USB şarj cihazı 1x USB-A / 1x USB-C
- QIG (Hızlı kurulum kılavuzu)

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	50	5.10	23.00	29.00	38.00	25,346.00
Packaging Unit Inside	1	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.10	4.00	7.00	14.00	392.00
Net single without Packaging	1	0.06	2.90	3.50	8.40	0.00

More images:

