

DIGITUS Armoire de chargement mobile pour 10 ordinateurs portables / tablettes jusqu'à 13 pouces, UV-C, USB-C

DN-45004
EAN 4016032486145



Armoire de charge mobile, vers. bureau, UV-C, USB-C 10 stations de recharge, 14", noir

L'armoire de charge mobile de DIGITUS® est la solution idéale et compacte pour ranger et charger vos appareils portables, comme les ordinateurs portables et les tablettes. Les armoires de charge mobiles sont souvent utilisées dans les établissements publics comme les écoles, afin de conserver les appareils dans un endroit centralisé et sécurisé et de pouvoir simultanément recharger. L'armoire contient 10 emplacements de charge, qui disposent chacun de leur propre port USB situé en façade. Grâce aux indicateurs LED intégrés, vous pouvez toujours garder un œil sur le processus de charge (rouge : en charge ; vert : processus de charge terminé/aucun appareil connecté). Les pieds antidérapants assurent un montage sans glissement. Le ventilateur incorporé associé à des fentes d'aération assure un refroidissement actif de l'armoire. Les lampes UV-C intégrées garantissent des conditions plus stériles et donc une plus grande hygiène, respectueuse de l'environnement.

La solution idéale pour un rangement stérile et pour recharger vos appareils portables via les ports USB-C™.

- Lampes UV-C pour une meilleure hygiène.
- Porte avant en acier avec serrure 3 points
- Interrupteur marche/arrêt sur le côté
- Entrée de courant : C19 ; 110 / 220 VCA, 50/60 Hz, 16 A
- Câble électrique : C19 2 m / fiche à contact de protection
- Puissance électrique : 3500 W

- 10 x ports USB-C™
- Dimensions produit (H x l x P) en mm : 345 x 360 x 370 mm
- Profondeur de la tablette intérieure : 294 mm
- Profondeur de la tablette : 294 mm
- Port USB-C™ : 18 W (5 V / 3 A, 9 V / 2 A, 12 V / 1,5 A) par port, 180 W max.
- Contrôle de la température : Les ventilateurs démarrent automatiquement lorsque la température intérieure dépasse 40 °C

Attributes

- Couleur: noir, RAL 9005
- Suitable for display size: 33 cm (13")
- Number of Devices: 10
- USB connection (charging): USB C
- Additional connection (charging): no
- UV-C disinfection: Oui
- Data synchronisation function: Non
- Type: Stationary
- Locking type: mechanical

Package contents

- 1 x armoire de charge
- 2 x clés
- 1 x câble électrique
- 1x manuel

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	1	17.50	41.50	43.50	36.00	64,989.00
Packaging Unit Inside	1	17.50	41.50	43.50	36.00	64,989.00
Packaging Unit Single	1	17.50	41.50	43.50	36.00	64,989.00
Net single without Packaging	1	16.00	37.00	36.00	34.50	0.00

More images:



Safety notes

- Le produit ne doit être utilisé qu'avec des prises de courant protégées par un disjoncteur différentiel.
- Le raccordement électrique du produit doit être effectué directement sur une prise de courant installée à demeure.
- L'utilisation de prises multiples ou de rallonges n'est pas autorisée.
- Le câble de raccordement ne doit pas être endommagé. Un câble plié, écrasé ou fissuré doit être immédiatement remplacé.
- Avant de raccorder des appareils électriques au produit, il faut s'assurer que l'appareil à raccorder, y compris son câble de raccordement, est en bon état et ne présente pas de défaut.
- Veuillez toujours insérer complètement la fiche de raccordement dans la prise. Le débranchement ne doit se faire qu'en tirant sur la fiche elle-même - ne jamais tirer sur le câble.
- Lors de l'actionnement de portes ou de clapets, il faut veiller à ce que les câbles de raccordement des appareils électriques ne soient pas écrasés ou endommagés.
- Utiliser uniquement à l'intérieur, à l'abri de la poussière et de l'humidité.
- Éviter une humidité ou des températures supérieures à celles indiquées dans la fiche technique- Éviter l'humidité, la poussière ou les vapeurs, les solvants, les gaz inflammables.
- Évitez l'humidité, la poussière ou les vapeurs, les solvants, les gaz inflammables.
- Le démontage et le transport ne peuvent être effectués que si la fiche d'alimentation a été retirée au préalable.
- Ne branchez le système de charge que sur une prise de courant reliée à la terre et facilement accessible.
- L'évaluation de la sécurité doit être effectuée par un électricien spécialisé.
- L'utilisation des prises de courant ne doit se faire qu'avec les appareils prévus à cet effet, comme par ex :
- Chargeurs pour batteries et appareils portables
- Smartphones ou tablettes (terminaux mobiles)
- Ordinateurs portables / Notebooks / UltraBooks (ordinateurs mobiles)
- Batteries mobiles / PowerBanks
- Veillez à ne pas dépasser la puissance totale maximale indiquée sur la plaque signalétique.
- Veillez également à ce qu'aucun liquide ne pénètre dans l'équipement électrique de l'armoire.
- Ne laissez charger les appareils que sous surveillance. Il est interdit de conserver (stocker) pendant une période prolongée les éventuels appareils équipés d'une batterie Li-Ion.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>

info@assmann.com