

# DIGITUS 13 inç'e kadar 10 dizüstü bilgisayar/tablet için mobil masaüstü şarj dolabı, UV-C, USB-C

DN-45004

EAN 4016032486145



## Mobil şarj istasyonu, masaüstü versiyonu, UV-C, USB-C 10 şarj istasyonu, 14", siyah

DIGITUS® mobil şarj dolabı dizüstü bilgisayarlar ve tabletler gibi taşınabilir cihazlarınızı saklamak ve şarj etmek için ideal ve kompakt bir çözümdür. Okullar gibi kamu tesislerindeki mobil şarj dolapları genellikle cihazları merkezi bir yerde güvenli bir şekilde saklamak ve aynı anda şarj etmek için kullanılır. Dolap, her birinin önünde kendi USB bağlantı noktası olan 10 şarj istasyonu içerir. Entegre LED göstergeleri sayesinde şarj işlemini her zaman takip edebilirsiniz (kırmızı: Şarj işlemi; Yeşil: Şarj tamamlandı/cihaz bağlı değil). Aşınmaya dayanıklı ayaklar kaymaz bir yapı sağlar. Havalandırma yarıkları ile birlikte yerleşik bir fan dolabın aktif olarak ısıtılmasını sağlar. Dahili UV-C lambalar daha steril koşullarla çevre dostu ve gelişmiş hijyen sağlar.

## Taşınabilir cihazlarınızı steril bir şekilde saklamak ve USB-C™ bağlantılarıyla şarj etmek için ideal çözüm.

- Gelişmiş hijyen için UV-C lambalar.
- 3 noktadan kapatılabilir çelik ön kapı
- Yan tarafta Açma/Kapama düğmesi
- Akım girişi: C19; 110V/220V AC, 50/60 Hz, 16A
- Güç kablosu: 2 Metre C19/Koruyucu kontak fişi
- Güç çıkışı: 3500W
- 10 x USB-C™ bağlantısı

- Ürün boyutları, mm olarak (Y x G x D): 345 x 360 x 370 mm
- İç rafın derinliği: 294 mm
- İç rafın derinliği: 294 mm
- USB-C™ port çıkışı: 18W (5V 3A/9V 2A/12V 1,5A) port üzerinden; 180W maks.
- Sıcaklık kontrolü: İç mekan sıcaklığı 40 °C'yi aştığında fan otomatik olarak çalışmaya başlar

### Attributes

- Renk: siyah, RAL 9005
- Suitable for display size: 33 cm (13")
- Number of Devices: 10
- USB connection (charging): USB C
- Additional connection (charging): no
- UV-C disinfection: yes
- Data synchronisation function: no
- Type: Stationary
- Locking type: mechanical

### Package contents

- 1 x şarj dolabı
- 2x anahtar
- 1 x Güç kablosu
- 1x Kılavuz

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	1	17.50	41.50	43.50	36.00	64,989.00
Packaging Unit Inside	1	17.50	41.50	43.50	36.00	64,989.00
Packaging Unit Single	1	17.50	41.50	43.50	36.00	64,989.00
Net single without Packaging	1	16.00	37.00	36.00	34.50	0.00

## More images:



## Safety notes

- Ürün yalnızca kaçak akım devre kesicisi ile korunan prizlerde çalıştırılabilir.
- Ürünün elektrik bağlantısı doğrudan kalıcı olarak monte edilmiş bir prize yapılmalıdır.
- Birden fazla priz veya uzatma kablosu kullanımına izin verilmez.
- Bağlantı kablosu hasarsız olmalıdır. Bükülmüş, ezilmiş veya çatlak bir kablo derhal değiştirilmelidir.
- Elektrikli cihazları ürüne bağlamadan önce, bağlantı kablosu da dahil olmak üzere bağlanacak cihazın arızasız ve hasarsız durumda olduğundan emin olun.
- Lütfen fişi her zaman prize tam olarak takın. Sadece fişin kendisinden çekilerek çıkarılabilir - asla kablodan çekmeyin.
- Kapıları veya kapakları çalıştırırken, elektrikli cihazların bağlantı kablolarının ezilmemesine veya hasar görmemesine dikkat edilmelidir.
- Sadece toz ve neme karşı korumalı kapalı alanlarda kullanın
- Veri sayfasında belirtilenlerden daha yüksek nem veya sıcaklıkları önleyin - Nem, toz veya buhar, çözücüler, yanıcı gazlardan kaçın.
- Nem, toz veya buharlardan, çözücülerden, yanıcı gazlardan kaçın.
- Cihaz sadece elektrik fişi önceden çekilmişse sökülebilir ve taşınabilir.
- Şarj sistemini sadece topraklanmış ve kolay erişilebilir bir prize bağlayın.
- Güvenlik kalifiye bir elektrikçi tarafından değerlendirilmelidir.
- Soketler sadece bu amaç için tasarlanmış cihazlarla kullanılabilir, örneğin:
- Şarj edilebilir piller ve el cihazları için şarj cihazları
- Akıllı telefonlar veya tabletler (mobil cihazlar)
- Dizüstü Bilgisayarlar / Notebooklar / UltraBooklar (mobil bilgisayarlar)
- Mobil bataryalar / PowerBank'lar
- Lütfen anma değeri plakasında belirtilen maksimum toplam çıkışın aşılmadığından emin olun.
- Lütfen kabinin elektrikli ekipmanına sıvı girmediğinden de emin olun.
- Cihazları yalnızca gözetim altında şarj edin. Li-ion bataryalı cihazların uzun süreli depolanmasına izin verilmez.

## EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)