

DIGITUS Draadloze HDMI-ontvanger voor DS-55328

DS-55329
EAN 4016032491255



4K draadloze HDMI-ontvanger (RX) Extra eenheid voor DS-55328

Met deze extra ontvanger kun je de 4K Wireless HDMI KVM Extender Set (DS-55328) uitbreiden tot maximaal 4 ontvangers (uitvoerapparaten). Verdeel je AV-signalen draadloos naar maximaal 4 schermen.

Breed de 4K draadloze HDMI KVM-extenderset (DS-55328) uit tot maximaal 4 ontvangers (uitvoerapparaten)

- Point-to-multipoint verbinding - 1x zender (bron) + tot 4x ontvangers (uitvoerapparaat)
- Touch Screen Back Control - Ondersteunt aanraakpanelen (via USB-aansluiting op de ontvanger)
- Radiokanaal: IEEE 802.11.b/g/n/ac
- Frequentieband: Dubbele band, 2.4/5G
- Compressie: H.265
- Latency: ongeveer 100 ms
- AES 128-bits codering
- Authenticatieprotocol: WPA2 (WPAS-PSK / WPA2-Enterprise)
- HDMI-versie: 2.0
- Aansluitingen van de ontvangereenheid:
 - 1x HDMI-uitgang (uitvoerapparaat, max. 4K/60Hz)
 - 2x USB-A ingang (aansluiting van muis/toetsenbord/touchscreen)
 - 1x USB-C ingang - voedingsaansluiting (5V/2A)
 - 1x resetknop

- 1x aan/uit-schakelaar
- Behuizing: Metaal
- Kleur: zwart
- Afmetingen: B 15,4 x D 7,75 x H 2,1 cm
- Gewicht: 330 g
- Stroomverbruik (1 unit): ca. 5W
- Bedrijfstemperatuur: 0-40°C
- Instructies van de fabrikant:
- De transmissieafstand bij beperkt zicht kan niet over de hele lijn worden bepaald en is afhankelijk van de omstandigheden ter plaatse
- Muren, glas, enz. verkorten het signaalbereik of veroorzaken signaalverlies

Attributes

- KVM: no
- PoE (Power over Ethernet): no

Package contents

- 1x ontvangereenheid
- 1x USB-stroomadapter (5V/2A)
- 1x USB-A naar USB-C kabel (1,5 m)
- 1x HDMI-verbindingkabel (1,5 m)
- 1x QIG

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	20	11.50	30.50	52.00	25.30	40,125.80
Packaging Unit Inside	1	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.58	11.00	23.80	7.50	1,963.50
Net single without Packaging	1	0.33	7.90	15.40	2.20	0.00

More images:



Safety notes

- Lees deze instructies zorgvuldig door voordat u het apparaat gebruikt en bewaar ze voor toekomstig gebruik.
- Alleen voor gebruik binnenshuis.
- Gebruik het apparaat niet in een vochtige omgeving of in de buurt van water.
- Stel het product niet bloot aan extreem hoge of lage temperaturen, sterke lichtbronnen of direct zonlicht.
- Dit product is geen speelgoed. Houd het buiten het bereik van kinderen.
- Sluit de adapter pas aan op het lichtnet nadat u gecontroleerd hebt of de netspanning overeenkomt met de waarde die op het typeplaatje vermeld staat.
- Sluit de voeding nooit aan als deze beschadigd is. Neem in dergelijke gevallen contact op met uw leverancier.
- Haal de AC/DC netadapter uit het stopcontact als het apparaat langere tijd niet gebruikt wordt.
- Open het product nooit: Het apparaat kan onderdelen bevatten met een dodelijke spanning. Reparaties of onderhoud mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.
- Ondeskundig gebruik, wijzigingen of reparaties door de gebruiker maken alle garanties ongeldig.
- - We aanvaarden geen productverantwoordelijkheid voor onjuist of onbedoeld gebruik van het product.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com