

DIGITUS USB- C, 15,6 inç'e kadar 30 dizüstü bilgisayar / tablet için mobil şarj dolabı

DN-45006

EAN 4016032494546



Mobil şarj dolabı, 15,6", USB-C 30 şarj istasyonu, PDU, fan, 1260 x 824 x 650 mm

DIGITUS® mobil şarj dolabı dizüstü bilgisayarlar ve tabletler gibi taşınabilir cihazlarınızı saklamak ve şarj etmek için ideal ve kompakt bir çözümdür. Okullar gibi kamu tesislerindeki mobil şarj dolapları genellikle cihazları merkezi bir yerde güvenli bir şekilde saklamak ve aynı anda şarj etmek için kullanılır. Dolap, her biri ön tarafta kendi USB bağlantı noktasına sahip 10 şarj yuvasına sahip 3 sıra içerir. Ayrıca cihazlar arka tarafa monte edilmiş çoklu prizlere (3 x 10'lu topraklama kontaklı) de bağlanabilir. Geniş kablo rakorları ve uzun kablo rafları sayesinde optimum kablo yönetimi garanti edilir. Monte edilmiş olan fanlar (3 x 24 V) ve havalandırma yarıkları, dolabın aktif bir şekilde soğutulmasını sağlar.

Taşınabilir cihazlarınızı saklamak ve şarj etmek için ideal çözüm.

- Çift kanatlı ön ve arka kapak
- Ön ve arka kapakta döner kolu, basınçlı kilitleme sistemi, açılıp kapatılabilir
- 180° kapak açılma açısı
- 2 noktalı kilitleme (çubuk kilit)
- Tekerlekler ihtiyaç halinde sökülebilir
- DhI. 4 adet tekerlek (2 tanesi sabitlenebilir)
- Daha iyi mobilite için tutamaklar dahil (ektedir)
- Ürün boyutları, mm olarak (Y x G x D): 1260 x 824 x 650 mm
- Yandan şalterli topraklama kontak bağlantısı (AC)
- Yan tarafta C20 bağlantı

- Tamamen monte edilmiş halde teslim edilir
- İç rafın derinliği: 415 mm (15,6 inç'e kadar olan cihazlar için uygundur)
- USB-C port çıkışı: 18W (5V 3A) port üzerinden; 540W maks.
- Sıcaklık kontrolü: İç mekan sıcaklığı 40 °C'yi aştığında fan otomatik olarak çalışmaya başlar
- Sıcaklık kontrolü: İç mekan sıcaklığı 40 °C'yi aştığında fan otomatik olarak çalışmaya başlar
- Mavi plastik tutucular ihtiyaç halinde sökülebilir

Attributes

- Renk: siyah, RAL 9005
- Suitable for display size: 39,6 cm (15,6")
- Number of Devices: 30
- USB connection (charging): USB C
- Additional connection (charging): Safety outlets
- UV-C disinfection: no
- Data synchronisation function: no
- Type: Trolley
- Locking type: mechanical

Package contents

- Mobil şarj dolabı
- 2 x tutamak (dış tarafa montaj için), montaj malzemesi dahil
- Güç kablosu, 2m
- Kullanım kılavuzu
- 4 x Anahtar

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	1	128.00	69.00	77.00	126.00	669,438.00
Packaging Unit Inside	1	128.00	69.00	77.00	126.00	669,438.00
Packaging Unit Single	1	128.00	69.00	77.00	126.00	669,438.00
Net single without Packaging	1	96.00	65.00	82.40	126.00	0.00

More images:



Safety notes

- Ürün yalnızca kaçak akım devre kesicisi ile korunan prizlerde çalıştırılabilir.
- Ürünün elektrik bağlantısı doğrudan kalıcı olarak monte edilmiş bir prize yapılmalıdır.
- Birden fazla priz veya uzatma kablosu kullanımına izin verilmez.
- Bağlantı kablosu hasarsız olmalıdır. Bükülmüş, ezilmiş veya çatlamış bir kablo derhal değiştirilmelidir.
- Elektrikli cihazları ürüne bağlamadan önce, bağlantı kablosu da dahil olmak üzere bağlanacak cihazın arızasız ve hasarsız durumda olduğundan emin olun.
- Lütfen fişi her zaman prize tam olarak takın. Sadece fişin kendisinden çekilerek çıkarılabilir - asla kablodan çekmeyin.
- Kapıları veya kapakları çalıştırırken, elektrikli cihazların bağlantı kablolarının ezilmemesine veya hasar görmemesine dikkat edilmelidir.
- Sadece toz ve neme karşı korumalı kapalı alanlarda kullanın.
- Veri sayfasında belirtilenlerden daha yüksek nem veya sıcaklıkları önleyin - Nem, toz veya buhar, çözücüler, yanıcı gazlardan kaçın.

- Nem, toz veya buharlardan, çözücülerden, yanıcı gazlardan kaçının.
- Cihaz sadece elektrik fişi önceden çekilmişse sökülebilir ve taşınabilir.
- Şarj sistemini sadece topraklanmış ve kolay erişilebilir bir prize bağlayın.
- Güvenlik kalifiye bir elektrikçi tarafından değerlendirilmelidir.
- Soketler sadece bu amaç için tasarlanmış cihazlarla kullanılabilir, örneğin:
 - Şarj edilebilir piller ve el cihazları için şarj cihazları
 - Akıllı telefonlar veya tabletler (mobil cihazlar)
 - Dizüstü Bilgisayarlar / Notebooklar / UltraBooklar (mobil bilgisayarlar)
 - Mobil bataryalar / PowerBank'lar
- Lütfen anma değeri plakasında belirtilen maksimum toplam çıkışın aşılmadığından emin olun.
- Lütfen kabinin elektrikli ekipmanına sıvı girmediğinden de emin olun.
- Cihazları yalnızca gözetim altında şarj edin. Li-ion bataryalı cihazların uzun süreli depolanmasına izin verilmez.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com