

DIGITUS Set wireless HDMI-extender/splitter (100 m, 1x4)

DS-55346

EAN 4016032496618



Set wireless HDMI-extender/splitter 1x4, 100 m, Full HD

Ervaar optimale flexibiliteit en prestaties bij de transmissie van uw Full HD AV-signalen met ons draadloze transmissiesysteem, dat een bereik tot maximaal 100 meter biedt in een 1:1-verbinding met onbelemmerd zicht. Ons systeem ondersteunt zowel point-to-point (punt naar punt) als multicast (punt naar meerdere punten) transmissies, waardoor u de vrijheid hebt om uw AV-signaal naar meerdere displays tegelijk te verzenden of om een enkele bron aan te sluiten op meerdere doelapparaten. Met een maximale resolutie van 1080p / 60 Hz garandeert ons systeem een scherpe en vloeiende weergave van uw content. Daarnaast kunt u uw systeem eenvoudig uitbreiden tot maximaal 4 ontvangers (DS-55347) om het als videosplitter te gebruiken en uw HDMI-signaal over maximaal 4 displays te verdelen. De zendermodule heeft een extra HDMI-uitgang (loop-out) waarmee u een externe monitor kunt aansluiten. De geïntegreerde IR-transmissie maakt het bovendien mogelijk om uw bronapparaat rechtstreeks vanaf het uitvoerdisplay (ontvanger) eenvoudig te bedienen. Voor ons 'plug & play'-systeem is geen extra software of installatie van stuurprogramma's nodig en het is direct klaar voor gebruik.

Draadloze transmissie van HDMI AV-signalen over een afstand tot maximaal 100 m (1:1-verbinding, onbelemmerd zicht) en verdeling over maximaal 4 schermen

- Draadloze transmissie van Full HD AV-signalen over een afstand tot maximaal 100 m (1:1-verbinding, onbelemmerd zicht)
- Ondersteunt point-to-point (punt naar punt) en multicast (punt naar meerdere punten) transmissie
- Transmissie van HDMI-signalen in Full HD met een maximale resolutie van 1080p / 60 Hz
- Uitbreidbaar tot maximaal 4 ontvangers (DS-55347) en beschikt over videosplitterfunctie met extra ontvangers
- Verdeel uw HDMI-signaal over maximaal 4 schermen
- Extra HDMI-uitgang (loop-out) aan de zendermodule voor het aansluiten van een externe monitor
- IR-transmissie om het bronapparaat te bedienen vanaf het uitvoerdisplay
- Plug & play - geen software of stuurprogramma's nodig
- HDMI 1.4, HDCP 1.3
- Afstand transmissie 1:1 verbinding: tot maximaal 100 m (bij onbelemmerd zicht)
- Afstand transmissie 1:2 verbinding: tot maximaal 60 m (bij onbelemmerd zicht)
- Afstand transmissie 1:3 verbinding: tot maximaal 45 m (bij onbelemmerd zicht)
- Afstand transmissie 1:4 verbinding: tot maximaal 25 m (bij onbelemmerd zicht)

- Frequentie: 5 GHz
- Wireless standaard: 802.11a
- HDMI-transmissiesnelheid: 6,75 Gpbs
- Compressie: H.264
- Benodigde tijd voor transmissie: 150 - 200 ms
- Aansluitingen zender:
 - 1 x HDMI (ingang) - aansluiting signaalbron
 - 1 x HDMI (uitgang) - loop-out voor het aansluiten van een monitor op de zender
 - 1 x IR (uitgang) - aansluiting IR-kabel
 - 1 x voeding (DC/5V)
 - 1 x resetknop
- Aansluitingen ontvanger:
 - 1 x HDMI (uitgang) - aansluiting uitvoerscherm
 - 1 x IR (ingang) - aansluiting IR-kabel
 - 1 x voeding (DC/5V)
 - 1 x resetknop
- Ledindicatoren: power / link / status
- Bedrijfstemperatuur: 0 °C - 50 °C
- Energieverbruik zender: ca. 3 W
- Energieverbruik ontvanger: ca. 1,5 W
- Afmetingen (1 eenheid): l 11,8 x b 6,35 x h 1,8 cm
- Kleur: zwart
- Gewicht zender: 172 g, ontvanger: 170 g
- Behuizingsmateriaal: metaal
- Opmerking: de transmissieafstand bij belemmerd zicht kan niet standaard worden bepaald en hangt af van de lokale omstandigheden.
- Opmerking: muren, glas enz. verkleinen de signaaldekking of veroorzaken signaalverlies.

Attributes

- HDTV resolutie max.: 1920 x 1080 pixels, 60 Hz
- HDTV standaard: 1080 p
- Afstand: 100 m
- KVM: no
- PoE (Power over Ethernet): no
- Video aansluitpoorten: HDMI

Package contents

- 1x zender
- 1x ontvanger
- 2x antenne
- 2x voeding, kabellengte: 1,2 m
- 2x IR-kabel, 1,2 m
- 1x gebruiksaanwijzing

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	10	8.60	54.00	26.00	29.00	40,716.00
Packaging Unit Inside	1	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.86	24.30	19.60	6.00	2,857.68
Net single without Packaging	1	0.56	11.50	6.00	1.80	0.00

More images:



Safety notes

- Lees deze instructies zorgvuldig door voordat u het apparaat gebruikt en bewaar ze voor toekomstig gebruik.
- Alleen voor gebruik binnenshuis.
- Gebruik het apparaat niet in een vochtige omgeving of in de buurt van water.
- Stel het product niet bloot aan extreem hoge of lage temperaturen, sterke lichtbronnen of direct zonlicht.
- Dit product is geen speelgoed. Houd het buiten het bereik van kinderen.
- Sluit de adapter pas aan op het lichtnet nadat u gecontroleerd hebt of de netspanning overeenkomt met de waarde die op het typeplaatje vermeld staat.
- Sluit de voeding nooit aan als deze beschadigd is. Neem in dergelijke gevallen contact op met uw leverancier.

- Haal de AC/DC netadapter uit het stopcontact als het apparaat langere tijd niet gebruikt wordt.
- Open het product nooit: Het apparaat kan onderdelen bevatten met een dodelijke spanning. Reparaties of onderhoud mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.
- Ondeskundig gebruik, wijzigingen of reparaties door de gebruiker maken alle garanties ongeldig.
- - We aanvaarden geen productverantwoordelijkheid voor onjuist of onbedoeld gebruik van het product.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com