

ednet Lamine cihazı, A4

91610

EAN 4054007916105



Laminatör, A4, 80-125 Mic Isıtma: Mika (mika) plaka, beyaz

Ednet A4 lamine cihazıyla DIN A4 boyutuna kadar fotoğraflarınızın, belgelerinizin, kartvizitlerinizin, kimlik kartlarınızın vb. görünümünü koruyun veya geliştirin. 3 dakikalık kısa ısınma süresi sayesinde lamine cihazı çabucak kullanıma hazır hale gelir. Durum LED'leri işlemle ilgili size bilgi verir. ABS (tıkanma önleme sistemi)/sıkışıklık açma butonu

DIN A4 boyutuna kadar fotoğraflarınız, belgeleriniz, kartvizitleriniz, kimlik kartlarınızı vb. koruyun veya görünümünü iyileştirin

- DIN A4 boyutuna kadar fotoğraflarınız, belgeleriniz, kartvizitleriniz, kimlik kartlarınızı vb. koruyun veya görünümünü iyileştirin
- Uygun laminasyon boyutları: DIN A4, DIN A5, DIN A6, kartvizitler
- Film kalınlığı: 80-125 mikron

- Laminasyon genişliği: 230 mm'ye kadar
- Isınma süresi: 3 dk.
- Laminasyon hızı: 400 mm/dk.
- ABS (Tıkanma önleme sistemi)/sıkışıklık açma butonu
- Kompakt, modern tasarım
- LED durum göstergesi
- Isıtma elemanı: Mika plaka (mika seramik plaka)
- Giriş: 260W
- Giriş gerilimi: 220-240, 50 Hz
- Ölçüler: U 35,5 x G 13,5 x Y 5,8 cm
- Ağırlık 0,7 kg
- Renk: Beyaz
- GS-sertifikalı

Package contents

- Lamine cihazı, A4
- Kullanma kılavuzu

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	6	5.10	38.00	31.50	20.70	24,777.90
Packaging Unit Inside	1	0.85	36.50	15.00	6.40	3,504.00
Packaging Unit Single	1	0.85	36.50	15.00	6.40	3,504.00
Net single without Packaging	1	0.70	35.50	14.60	5.80	0.00

More images:





Safety notes

- Cihazı ilk kez kullanmadan önce kullanım talimatlarını dikkatlice ve tamamen okuyun.
- Cihazı daima düz ve kuru bir yüzeye yerleştirin. Her taraftan serbestçe erişilebilir olmalıdır. Uzatma kablosu kullanılması tavsiye edilmez!
- Laminatörü açmayın veya kendiniz tamir etmeyin. Hasar görmüşse uzman satıcınıza götürün veya servis hattımızla iletişime geçin.
- Sadece doğru boyutta (maks. A4'e kadar) ve kalınlıkta (80 ila 100 mikrometre) folyo cepler kullanın. Çok ince folyo cepler cihazın içinde tıkanmaya yol açabilir.
- Çalıştırdıktan sonra cihazın sıcak yüzeylerine dokunmayın.
- Güvenlik nedeniyle laminatör, bir yetişkin gözetiminde olmadıkları sürece çocuklar tarafından kullanılmamalıdır.
- Cihazı açık havada veya su yakınında çalıştırmayın.
- Cihazı, termal faks kağıdı gibi ısıya duyarlı malzemeleri sıcak laminasyon yapmak için kullanmayın. Bu malzemeler yalnızca soğuk laminasyon için uygundur.
- Cihazın üzerine herhangi bir sıvı dökmeyin veya dökülmesine ve cihazın içine girmesine izin vermeyin.
- Cihazın içine herhangi bir metal nesne sokmayın. Parmaklarınızla cihazın içine uzanmayın.
- Laminasyon makinesi sürekli ticari kullanım için uygun değildir. Yaklaşık 30 dakika çalıştıktan sonra cihaz şalterinin 30 dakika süreyle "O" konumuna getirilmesi tavsiye edilir.
- Priz, cihazın yakınında bulunmalı ve her zaman kolayca erişilebilir olmalıdır.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com